


دیتا شیت دستگاه کنترل هوشمند TCONTROL

معرفی:

دستگاه TCONT_ACC برای کنترل تجهیزات برقی مانند درب بازکن (درب های ورودی، پارکینگ، آسانسور)، چراغها، سیستم آبیاری و ... از طریق اپلیکیشن موبایل، ریموت، پیامک، تماس، کارت، رمز و ... قابل استفاده می باشد. امکان مدیریت دسترسی افراد و گروه بندی از جمله مزایای این دستگاه می باشد.



کاربردها:

- کنترل دسترسی و تردد به اماکن، پارکینگ، آسانسور و ...
- کنترل تجهیزات و لوازم ساختمان مانند: آبیاری، کنترل روشنایی و کنترل انواع تجهیزات برقی
- تشخیص بروز خطر (حریق، ورود غیر مجاز، باز شدن درب، باز ماندن درب و ...) و ایجاد آلام

امکانات:

- دارای WiFi Access Point، امکان اتصال موبایل و تبلت اندرویدی بدون نیاز به مودم
- امکان نصب سیم کارت (به صورت آپشنال) و کنترل دستگاه از طریق پیامک و تماس و دریافت وضعیت و آلامها
- دارای اپلیکیشن اندروید با سه سطح دسترسی: عادی، مدیر و مستر. با امکان کنترل دستگاه و انجام تنظیمات
- دارای گیرنده RF. امکان کنترل دستگاه با ریموت و امکان اتصال سنسورهای بیسیم
- دارای فرستنده RF و امکان کنترل تجهیزات برقی به صورت بیسیم
- امکان گروه بندی و مدیریت کاربران و تخصیص فرمانهای خاص به هر گروه
- امکان اتصال انواع سنسورهای دیجیتال و دکتورها و قابلیت گسترش ترمینالهای ورودی
- دارای رله جهت کنترل تجهیزات برقی و امکان گسترش تعداد رله ها
- امکان نظارت بر سیستم مشاهده وضعیت، آخرین رویدادها و زمان آن، آخرین افراد و وضعیت سنسورها و رله ها
- امکان پیاده سازی کنترل دسترسی آسانسور و تخصیص دسترسی به طبقات خاص برای هر گروه

مشخصات فنی:

- تغذیه: 12V, 0.5A
- WiFi: Access Point با امکان اتصال ۴ کلاینت به صورت همزمان
- GSM: ساپورت انواع سیم کارت اپراتورهای داخلی، امکان تعریف PIN و مشاهده شارژ سیم کارت اعتباری
- اپلیکیشن: تحت اندروید، قابل نصب در انواع گوشی و تبلت درازای اندروید ورژن ۴ به بالا
- ورودی: دارای ۴ ورودی دیجیتال و قابل گسترش تا ۱۶ عدد. قابل اتصال به انواع سنسورها. ورودی 0-24V
- رله: دارای ۲ عدد رله 220V 7A، با قابلیت گسترش تا ۱۸ عدد (حداکثر تعداد ورودیها و رله ها ۱۸ عدد می باشد)
- گیرنده RF: 433MHz (ویا 315MHz به صورت آپشنال) قابلیت تعریف تا ۱۶ سنسور بیسیم.
- فرستنده RF: 433MHz (ویا 315MHz به صورت آپشنال) قابلیت تعریف تا ۱۶ عدد رله بیسیم (مجموع سنسورها و عملگرهای RF، ۱۶ عدد می باشد).
- سیگنال صوتی و بصری: دو عدد LED جهت نشان دادن وضعیت سیستم و یک عدد بیزر داخلی
- ظرفیت تعریف ۱۰۰۰ کاربر اعم از کد اپلیکیشن، شماره تلفن، ریموت، کارت/شناسه، رمز
- ظرفیت تعریف ۲۵۵ گروه کاربری